

EN54 Indicator Jeweller

Indicatore remoto di allarme antincendio indirizzabile wireless



Avvisi affidabili che salvano tempo e vite umane

EN54 Indicator Jeweller segnala l'incendio tramite una cornice LED integrata, garantendo visibilità e consapevolezza immediate sul posto. Garantisce che gli incendi siano visibili sia all'interno che all'esterno, anche quando il rilevatore non è in vista o quando una persona non ha accesso all'app. Quando scatta un allarme, la cornice lampeggia con una luce rossa intensa visibile fino a 6 m di distanza. Il dispositivo è facile da installare e può essere montato sia a parete che a soffitto senza dover smontare la custodia.




Installazione e manutenzione senza sforzo

- Aggiunta alla CIE tramite la scansione del codice QR: non sono necessari strumenti o programmazione
- Configurazione e test tramite le app Ajax
- Campo dedicato per specificare la posizione esatta del dispositivo
- Pannello di montaggio SmartBracket per un'installazione semplice senza smontare la custodia
- Possibilità di regolare l'angolo di rotazione del dispositivo sul pannello di montaggio SmartBracket fino a 55° per un'installazione ottimale
- Bloccaggio opzionale su SmartBracket per limitare i tentativi di rimozione del dispositivo
- Batterie preinstallate per utilizzare il dispositivo subito dopo l'acquisto




Comunicazione radio integrata tramite protocollo Jeweller

- Fino a 1 700 m di raggio di comunicazione wireless con la CIE in campo aperto
- Opzione per collegare il dispositivo a un ripetitore (venduto separatamente)
- Attivazione del dispositivo entro 3 secondi dopo un allarme antincendio
- Tecnologia radio intelligente: regolazione automatica della potenza, salto di frequenza e rilevamento della perdita di connessione



Autonomia efficiente per gli anni a venire

- Fino 5 anni di funzionamento con le batterie preinstallate
- Notifiche di batteria scarica nelle app Ajax
- Sostituzione delle batterie senza smontare la custodia del dispositivo o utilizzare strumenti

<p>Compatibilità con la CIE e i ripetitori</p> <p>Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link:</p>  <p>ajax.systems/it/tools/devices-compatibility/?models=RI.54.J</p>	<p>Segnalazione di allarme</p> <p>Tipo di indicazione luminosa Cornice LED</p> <p>Modello di indicazione bistabile impulso continuo Regolabile da un PRO o da un utente con diritti di amministratore nelle app Ajax</p> <p>Sincronizzazione degli allarmi Attivazione immediata sincronizzata con l'allarme antincendio</p>	<p>Comunicazione con la CIE o il ripetitore</p> <p>Tecnologia di comunicazione Jeweller</p> <p>Frequenze di funzionamento 866,0–866,5 MHz 868,0–868,6 MHz 868,7–869,2 MHz 905,0–926,5 MHz 915,85–926,5 MHz 921,0–922,0 MHz In base alla regione di vendita</p> <p>Potenza irradiata efficace massima (ERP) fino a 20 mW</p> <p>Raggio di comunicazione fino a 1 700 m In campo aperto</p>
<p>Installazione</p> <p>Temperature di funzionamento da -10 °C a +50 °C</p> <p>Umidità massima ammissibile fino all'80%</p> <p>Classe di infiammabilità UL 94 V-0</p>	<p>Custodia</p> <p>Colore nero, bianco</p> <p>Dimensioni 89,5 × 89,5 × 32,7 mm</p> <p>Peso 186 g</p> <p>Classe di protezione IP54</p>	
<p>Alimentazione</p> <p>Batterie 2 × batterie CR123A (preinstallate)</p> <p>Durata della batteria fino a 5 anni</p>	<p>Set completo</p> <p>EN54 Indicator Jeweller 2 × batterie CR123A (preinstallate) Pannello di montaggio SmartBracket Kit di installazione Guida rapida</p>	



Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link:
ajax.systems/support/devices/en54-indicator-jeweller/

✉ support@ajax.systems
📧 @AjaxSystemsSupport_Bot
🌐 ajax.systems