HYU-727

HYU-727

Controller di controllo di accessi

- Controller di controllo di accessi
- Controllo di accessi di due porte
- Fino a 100.000 schede e 300.000 eventi
- Comunicazione di uplink tramite RS485 e TCP / IP
- 4 lettori Wiegand, 4 lettori RS485
- Ingressi per 2 sensori porta, 2 pulsanti uscita REX, 4 ingressi allarme e 1 ingresso antimanomissione
- Uscite per 2 relè serratura e 4 relè allarme.

Riferimento / Modello	HYU-727 / HYU-727
Processoread alta velocità 32 bit	
Comunicazione TCP / IP, con interfaccia di rete autoadattativa	
Riconoscimento e memorizzazione di numeri di carte fino a 20 cifre	
Archiviazione fino a 100.000 carte (espandibile a 200.000) e 300.000 eventi (espandibile a 600.000)	
Supporta l'interfaccia RS485 e Wiegand 26/34 per accedere al lettore di schede	
Funzione interblocco multiporta	
Funzione anti-passback, funzione multi-card, funzione first card, super card e super password	
Funzione di aggiornamento online e controllo remoto della porta	
Supporta il caricamento di eventi di allarme (inclusi allarme manomissione, allarme porta non sicuro, allarme ingresso forzato, allarme porta ritardata, allarme carta e codice coercizione, allarme lista nera e allarme per tentativi di slittamento carta non validi)	
Corto circuito tenta allarme e circuito aperto tenta allarme	
Ingresso allarme zona di supporto	

HYU-727

HYU-727

Controller di controllo di accessi

Riferimento / Modello	HYU-727 / HYU-727
Card supporta feedback multipli come un normale / disabili / lista nera / Patrol / visitatore / coercizione / super-carta, etc.	
Indicatori multipli per mostrare diversi stati del dispositivo	
Supporta la sincronizzazione dell'ora tramite NTP, manuale o automatica	
Supporta la batteria di backup	
Cane da guardia per il rilevamento dello stato del dispositivo in esecuzione	
I dati possono essere salvati in modo permanente quando il controller di accesso è spento.	
Specifiche	
Processore ad alta velocità a 32 bit	
16 MB di RAM	
Capacità: 100.000 carte valide (espandibili a 200.000)	
Eventi: 300.000 record di controllo accessi (espandibile a 600.000)	
Carica interfaccia di comunicazione: TCP / IP, RS485	
Interfaccia di comunicazione downlink: RS485, Wiegand 26/34	
Lettori: 4 lettori interfaccia Wiegand, 4 lettori interfaccia RS485	
Interfaccia di ingresso: 2 sensori porta, 2 pulsanti di uscita (REX), 4 ingressi allarme, 1 ingresso	
antimanomissione	
Interfaccia di uscita: 2 relè serratura, 4 relè allarme	
Batteria dell'orologio integrata	
Indicatore LED: stato dell'alimentazione, stato della comunicazione e stato anomalo	
Potenza: 12V DC, 1A	
Dissipazione di potenza (con carico): ≤100W	
Consumo: ≤4 W (senza carico)	
Temperatura di funzionamento di -20 ° C ~ + 65 ° C	
Umidità di funzionamento: 10% ~ 90%, senza condensa Dimensioni: 370 x 345 x 90 mm	