

EN54 Internal Battery (24h/72h)

Batteria Li-ion ricaricabile da installare
in EN54 Fire Hub Jeweller o in EN54 Fire ReX Jeweller



Alimentazione di backup affidabile per una protezione antincendio certificata

Le batterie interne ricaricabili, progettate per EN54 Fire Hub Jeweller e EN54 Fire ReX Jeweller, assicurano l'operatività autonoma del sistema anche in caso di interruzione dell'alimentazione. Garantendo prestazioni ininterrotte dei sistemi di protezione antincendio Ajax nelle situazioni critiche, queste batterie rispettano pienamente la normativa EN 54-4.



Versioni delle batterie

EN54 Internal Battery (24h)

Batteria Li-ion ricaricabile (7,4 V/5 Ah) da installare
in EN54 Fire Hub Jeweller o in EN54 Fire ReX Jeweller

EN54 Internal Battery (72h)

Batteria Li-ion ricaricabile (7,4 V/10 Ah) da installare
in EN54 Fire Hub Jeweller o in EN54 Fire ReX Jeweller

Nome	Tipo	Tensione	Capacità	Durata della batteria secondo EN 54-4
EN54 Internal Battery (24h)	Batteria Li-ion ricaricabile	7,4 V	5 Ah	24 h
EN54 Internal Battery (72h)	Batteria Li-ion ricaricabile	7,4 V	10 Ah	72 h



Manutenzione semplice e utilizzo sicuro

- Subito pronte all'uso
- Facilmente e rapidamente installabili in EN54 Fire Hub Jeweller o in EN54 Fire ReX Jeweller
- Facilmente sostituibili con uno strumento speciale

<p>Compatibilità con hub e ripetitori</p> <p>Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link:</p>  <p>ajax.systems/it/tools/devices-compatibility/?models=IB.5424.Y%2CIB.5472.Y</p>	<p>Custodia</p> <p>EN54 Internal Battery (24h)</p> <p>Dimensioni 166 × 87 × 23 mm</p> <p>Peso 270 g</p>		<p>EN54 Internal Battery (72h)</p> <p>Dimensioni 166 × 87 × 23 mm</p> <p>Peso 443 g</p>
<p>Colore</p> <p>nero bianco</p>	<p>Alimentazione</p> <p>Corrente massima di carico 3,2 mA</p> <p>Tensione della batteria a fine vita 6 V⁼⁼</p>	<p>Installazione</p> <p>Temperature di funzionamento da -10 °C a +40 °C</p> <p>Umidità massima ammissibile fino al 75% senza condensa</p> <p>Classe di protezione IP20</p>	<p>Set completo</p> <p>Batteria interna</p>



Per maggiori informazioni,
scansionare il codice QR o seguire il link:

ajax.systems/support/devices/en54-internal-battery/

✉ support@ajax.systems
 📍 @AjaxSystemsSupport_Bot
 🌐 ajax.systems